

飽和式穩壓器

特點：

- 波寬調變方式穩壓
- 具有電壓緩啟動裝置
- 具有短路/過高低壓保護裝置
- 雜訊濾除能力(30~40db)
- 輸入/輸出電壓表，輸出電流表
- 三相不平衡承受性大(33%)
- 超載能力強150%
- 效率高95%
- 結構堅固耐用

半導體廠精密設備專用

電 氣 規 格：

型號/容量 EVR—	單 相 系 列	三 相 系 列
	105/ 5KVA, 107/7.5KVA, 110/10KVA, 115/15KVA, 120/20KVA, 130/30KVA	310/10KVA, 315/15KVA, 320/20KVA, 330/30KVA, 345/45KVA, 360/60KVA, 375/75KVA, 3100/100KVA, 3120/120KVA, 3150/150KVA, 3180/180KVA, 3200/200KVA
輸入範圍	+10%~-20% 或 ±15%	
輸出穩壓率	±0.5% 輸入電壓變動在+10%~-20%內 ±1% 輸入電壓及負載同時變動	
輸出可設定	±10% 範圍	
反應時間	<5週	
諧波率	<3%	
雜訊濾除	30db ~ 40db	
效 率	>95%	
超載能力	125% 10秒 / 150% 3秒	
工作環境	環境溫度0℃~40℃	
三相不平衡承受性	大於33%時 輸出電壓不平衡小於±2%	