

感應電子式穩壓器



特點：

- 電感式結構：本體採用無接點感應電壓調整器來控制輸出電源，精度高，穩壓效果佳，三相平衡最準，結構堅實耐用。
- 雙備份控制：穩壓器控制單位為雙備份控制，當主控制元件發生異常，經偵測電路會自動轉換至備份元件，穩壓器仍正常功能，更多一層保障。
- 面板儀錶：輸入電壓錶、輸出電壓錶、輸出電流錶(數字型)。
- 異常顯示警報：輸入電壓過高、過低、欠相、逆相、溫度過高、缺油、短路、超載等、亦可外接信號至跳脫開關做自動斷電功能。
- 主要材料進口：線圈採用日製高磁束H14鋼片，H級銅線，耐高溫諾美士絕緣材料。

電 氣 規 格：

型號(RLS)	3150	3200	3300	3400	3500	3600	3750	31000	31500	32000
容量(KVA)	150	200	300	400	500	600	750	1000	1500	2000
電 壓	3 ϕ 3W 200V, 220V, 380V, 415V									
頻 率	50/60Hz $\pm$ 5%									
輸入範圍	$\pm$ 15%									
輸出範圍	$\pm$ 10%可調									
穩 壓 率	$\pm$ 1.5%以內									
效 率	95%以上									
輸出波形	正弦波不失真									
異常警告	當電壓過高、過低、欠相、逆相、負載過大、溫度過高時會自動警報									
安全裝置	雙備份主控迴路，當主控元件異常會自動轉換備份元件									
面板儀表	數字型輸入電壓錶、輸出電壓錶、輸出電流錶									
工作環境	溫度: 0 $^{\circ}$ C ~ 40 $^{\circ}$ C / 濕度: 20%~90%									

本機種為大陸地區專用